

# Termometru și hidrometru de cameră

Cod produs: 0801565



## Descriere

Termometrul digital-higrometru HTC-1 este un dispozitiv combinat pentru măsurarea temperaturii și umidității interioare. Contorul de temperatură și umiditate al aerului este utilizat pentru a controla parametrii microclimatului în spațiile rezidențiale, industriale și din depozite. Cu ajutorul elementelor de fixare, acesta poate fi agățat pe perete sau poate fi folosit ca stație meteo de birou. Este echipat cu un ceas, are un mod de alarmă și o funcție de memorie pentru ultimele valori MAX/MIN, temperatură și umiditate. Toate datele sunt afișate pe un ecran LCD mare, cu caractere mari. Funcționarea dispozitivului este asigurată de 1 baterie 1.5V AAA.

## Parametri

Dimensiuni: 95 x 100 x 20 mm

Culoare: Alb / negru

Material: Plastic

Putere (W): 1.5 W

Tensiune (V): 12 V

Tip: Digital

## Setul conține

- Termohigrometru digital
- Instrucțiuni de utilizare
- Baterie AAA 1,5V

## Domeniu de măsurare:

- Temperatura de la -10°C până la +50°C
- Umiditatea de la 20% la 99%
- Oră și dată
- Alarmă

## Precizia de măsurare:

- Temperatura  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Umiditatea  $\pm 5\% \text{ RH}$
- Ora 12h / 24h

## Cum se setează ora și data

1. Apăsați butonul MODE timp de două secunde până când secundele clipeșc.
2. Apăsați butonul ADJ pentru a regla, apoi, când este gata, apăsați din nou MODE pentru a comuta la următoarea opțiune.
3. Odată ce ora și data sunt setate, apăsați MOD pentru a finaliza.



### **Cum se setează alarma**

1. Apăsați butonul MOD pentru a comuta la ora alarmei.
2. Țineți apăsat butonul MODE până când minutele clipeșc și utilizați butonul ADJ pentru a selecta minutele de care aveți nevoie.
3. Apoi apăsați din nou MODE pentru a selecta opțiunea oră și utilizați butonul ADJ pentru a alege ora.
4. Când ați terminat, apăsați MOD pentru a finaliza.

### **Cum să activați și să dezactivați alarma**

Apăsați butonul de reglare până când simbolul audio și „Alarma” sunt afișate deasupra orei și repetați acțiunea pentru a dezactiva alarma.

### **Cum să opriți alarma când sună**

Când alarma emite un sunet, apăsați butonul MODE o dată.

### **Memo**

Apăsați butonul MEMO pentru a afișa valorile MAX și MIN ale temperaturii și umidității. Țineți apăsat butonul MEMO timp de 2 secunde pentru a șterge valorile MAX/MIN, imediat se va începe înregistrarea noilor valori MAX/MIN.